



Autônoma F3

Parabéns por ter escolhido a Luminária F3. Construída com modernos circuitos integrados, incorpora um sistema seguro, prático. Quando houver uma queda de energia elétrica, o sistema de emergência é ativado automaticamente, mantendo a lâmpada acesa até que a energia retorne. A instalação é rápida e simples.

Características

- Lâmpadas: 1 fluorescente 15W
- Autonomia: 3 horas +/- 15%
- Caixa: metálica.
- Voltagem: Bivolt automática 110/220Vac
- Bateria: Chumbo Selada 6V 4Ah
- Peso com bateria: 2 Kg
- Circuito de proteção contra descarga da bateria: 10V +/- 2%
- Aviso: Lâmpada Indicadora de Carga e Flutuação
- Altitude: até 2.500 metros
- Temperatura ambiente: até 50°C
- Instalação: abrigada

Instruções para ligação e manutenção

- 1º) Fixar o aparelho pelos dois na parte traseira da caixa
- 2º) Após fixado, ligar na tomada (90 a 220Vac)
- 3º) Colocar a chave liga/desliga na posição ligado
- 4º) Ao desligar da tomada, a lâmpada acenderá automaticamente
- 5º) Quando ligada na tomada, a lâmpada apagará, e acenderá a luz vermelha interna, indicando bateria em carga
- 6º) **"DEIXAR O APARELHO PERMANENTEMENTE LIGADO NA TOMADA".**
- 7º) Verificar a bateria a cada 1 ano e 6 meses.

